

## Telefonbeschreibung



1	Großer LCD-Touchscreen mit Umgebunglichtsensor.
2	Integrierte HD-Videokamera mit Blendenverschluss. Zum Ein- oder Ausblenden der Kamera nach rechts oder links über den Verschluss wischen.
3	Feste Funktionstasten: schneller Zugriff auf die wichtigsten Telefonfunktionen.
	Stummschaltungstaste.
	Lautstärkeregelung: Leiser.
	Lautstärkeregelung: Lauter.
	Anruf im Freisprechmodus beantworten oder tätigen (Tastenfeld) - die Taste ist blau. Während eines Gesprächs wird bei der ersten Betätigung dieser Taste der Audio Toaster geöffnet. Mit der nächsten Betätigung wechseln Sie zwischen dem Freisprech-, dem Hörer- und dem Audiozubehör-Modus.
	Eingehenden Anruf ignorieren. Beenden Sie das laufende Gespräch.
	Tastenfeld ein- oder ausblenden. Über das Tastenfeld können während des Gesprächs MFV-Signale gesendet werden.
	Diese Taste drücken, um das Anrufprotokoll aufzurufen. Diese Taste leuchtet, wenn eine neue Voicemail eingegangen ist oder ein Anruf versäumt wurde. Diese Taste während des Gesprächs drücken, um zum Anrufbildschirm zurückzukehren.
	Benutzereinstellungen und Informationen (Protokolle zu Telefoniediensten, Routing-Management, Video-Selbstansicht) öffnen. Diese Taste leuchtet, wenn keine Weiterleitung für das Gerät aktiv ist.
	Zurück zur Startseite.
4	Bluetooth®-Mobilteil für die bequeme Kommunikation. Ein drahtgebundenes Mobilteil steht ebenfalls zur Verfügung und kann anstelle des Bluetooth® Mobilteils verwendet werden. Abnehmen/Auflegen. Lautstärke/Stummschaltung: <ul style="list-style-type: none"> <li>Mehrmals kurz drücken, um die Hörerlautstärke zu ändern (3 Stufen).</li> <li>Lang drücken, damit Ihr Gesprächsteilnehmer Sie nicht mehr hört.</li> </ul>

5	Breitband-Lautsprecher für optimalen Sound.
6	Leuchtanzeige Neuer Anruf geht ein (Anzeige blinkt).
7	Einstellbarer und stabiler Telefonfuß.
8	4-poliger 3,5-mm-Anschluss für Stereo-Headset.
9	Mikrofon.
	Verschiedene Anschlüsse zur Erweiterung der Telefonfunktionen: HDMI-Anschluss für bessere Videoqualität, Anschluss für kabelgebundenen Hörer, USB usw.

## Über die Startseite



Homepage im Standardmodus



Startseite im Geschäftsmodus

Die Startseite des Telefons kann im Standard- oder Geschäftsmodus angezeigt werden. Anwendungsbereichsseiten (Standardmodus) oder Anwendungsleiste (Geschäftsmodus) nach der gewünschten Anwendung durchblättern. Im Standardmodus werden Anwendungen und programmierbare Tasten angezeigt. Im Geschäftsmodus wird eine Anwendungsvorschau angezeigt. In einer Anwendungsvorschau können Sie die Informationen dieser Anwendung einsehen und die Anwendung aufrufen. Für folgende Anwendungen ist eine Vorschau verfügbar: Anrufliste, Favoriten, Chef/Sekretärin, Leitung. Art der Startseite über die Anwendungseinstellungen auswählen: Anwendung -> Startseite.

<b>Persönlicher Bereich</b> In diesem Bereich werden Informationen über das Telefon des Benutzers und die Telefonkonfiguration angezeigt, insbesondere Nachname, Vorname, Avatar, Rufumleitung. Der farbige Balken unter dem Foto/Avatar zeigt den aktuellen Status an.	
<b>Benachrichtigungsbereich</b> Im Ruhezustand: In diesem Bereich werden Informationen zu den neuesten Telefonereignissen angezeigt, wie z. B. verpasste Anrufe und Sprachmitteilungen. Während eines Anrufs: In diesem Bereich wird der Anrufstatus (aktiv, gehalten, eingehend) angezeigt. Wenn Sie während eines Gesprächs auf eine beliebige Stelle in diesem Bereich drücken, kehrt das System zum Anruffenster zurück.	
<b>Datums-, Zeit- und Konnektivitätsbereich</b> In diesem Bereich werden die Uhrzeit und das Datum sowie Konnektivitäts- und anpassungsspezifische Informationen (Weckruf EIN, Wechselsprechmodus EIN) angezeigt.	
<b>Anwendungsleiste (Startseite im erweiterten Modus)</b> In diesem Bereich kann auf alle festgelegten Anwendungen und anderen Funktionen der aktiven Anwendung zugegriffen werden.	

Startseite	
Zum Treffen einer Auswahl rechtes Symbol auf dem Touchscreen antippen.	
Im Standardmodus drücken und halten, um die Startseite zu personalisieren.	
Anwendungsbereichsseiten (erweiterter Modus) oder Anwendungsleiste (Geschäftsmodus) durchblättern. Im Standardmodus können bis zu 2 Seiten vorhanden sein.	
Einmal drücken: zurück zur vorherigen Startseitenanzeige. Zweimal drücken: Zurück zur ersten Seite der Startseite.	

Statussymbole	
Eingehender Anruf.	Gehaltener Anruf.
Aktiver Anruf.	Dreier-Konferenz.
Laufender Videoanruf.	

Konnektivitätssymbole	
Externe Kamera angeschlossen.	Headset angeschlossen.
Video läuft.	Bluetooth aktiv.
Ihr Telefon ist ein Supervisor-Telefon oder wird überwacht.	Alarm programmiert.
Rufnummernunterdrückung aktiviert.	Klingelton ausgeschaltet

Funktionssymbole	
Anruf durchführen.	
Tastenfeld öffnen, um ein Gespräch zu führen.	
Kontakt suchen.	
Einstellungs Menü aufrufen.	
Mit dieser Anwendung können Audio-Dateien und Bilder verwaltet werden.	
In der Anwendung "Verlauf" werden auf zwei Registerkarten neue Telefonereignisse wie entgangene Anrufe sowie ältere Telefonereignisse aufgeführt.	
Für den Zugriff auf die Voicemail-Funktionen.	
Diese Anwendung enthält Favoriten-Kontakte, die Sie aus Ihrer Kontaktliste ausgewählt haben. Anrufen eines Teilnehmer aus der Anwendung „Favoriten“ heraus.	
Einen Anruf über die Kontaktliste tätigen.	
Sperren/Entsperren Ihres Telefons.	
Diese Anwendung dient zum Synchronisieren des Adressbuchs und Terminplans auf Ihrem Telefon mit der Outlook-Anwendung Ihres PCs.	

	Einen Alarm einstellen.
	Bestätigen.
	Abbrechen.



Einen Anruf empfangen	
Welche Aktionen Sie während eines Gesprächs ausführen können, hängt von dem Gesprächstyp ab.	

	Anruf annehmen.
	Anruf ignorieren. Ihr Telefon klingelt nicht mehr, aber Ihr Gesprächspartner hört noch den Ruf ton.
	Anruf an Voicemail umleiten.
	Anruf an anderen Kontakt umleiten.
	Anruf an persönlichen Assistenten umleiten.

Während eines Gesprächs	
-------------------------	--

	Einen Videoanruf starten. Drücken Sie auf eine beliebige Stelle im Hauptfenster, um das Video im Vollbildmodus anzuzeigen. Sie können das „Bild-in-Bild“-Fenster wahlweise ein- oder ausblenden.
	Aktives Gespräch beenden. Konferenz beenden und zum ersten Anrufer zurückkehren. Der zweite Anrufer ist auf Halten gelegt.
	Greifen Sie auf die MFV-Funktion zu und aktivieren Sie die MFV-Signalisierung. Das Senden von MFV-Signalen kann beispielsweise erforderlich sein, wenn Sie mit einem Call Server kommunizieren.
	Anruf an anderen Kontakt weiterleiten.
	Einen Teilnehmer auf Halten legen.
	Gehaltenes Gespräch wiederaufnehmen.
	Anrufen eines zweiten Gesprächspartners.
	Übergabe des Anrufs an Ihren wartenden Gesprächspartner.
	Konferenz mit zwei Anrufern starten und ersten Anruf halten.
	Einen Teilnehmer zum Gespräch hinzufügen.
	Teiln heraus.

	Die Konferenz mit allen Teilnehmern beenden.
	Konferenz verlassen.
	Anruf an anderes Gerät weiterleiten.
	Zeichnen Sie das aktuelle Gespräch auf. Die Aufzeichnung wird im Voicemail-Menü gespeichert. Aufzeichnung des aktuellen Gesprächs anhalten. Aufzeichnung des Gesprächs fortsetzen.
	Aufrufen weiterer Optionen.

Tasten für bestimmte Funktionen	
---------------------------------	--

Einige Tasten werden nur beim Zugriff auf bestimmte Funktionen angezeigt.

	Im Anrufprotokoll ausgewählten Teilnehmer zurückrufen.
	Neuen Kontakt erstellen.
	Ausgewählten Eintrag aus dem Anrufprotokoll löschen.
	Gesamtes Anrufprotokoll löschen.
	Ausgewählten Kontakt anrufen.
	Im Adressbuch des Unternehmens nach einem Kontakt suchen.
	Ausgewählten Kontakt zur Favoritenliste hinzufügen oder daraus entfernen.
	Einen Kontakt zur Kontaktliste hinzufügen.
	Details eines Kontakts bearbeiten.
	Kontakt aus der Kontaktliste löschen.
	Die Anwendung „Visuelle Voicemail“ umfasst zwei Registerkarten, über die Sie eine Liste neuer Sprachnachrichten öffnen sowie alte und neue Nachrichten einsehen können.
	Nachricht wiedergeben.
	Pause bei der Nachrichtenwiedergabe.
	Wiedergabe beenden.
	Voicemail löschen /Alle Voicemails löschen.
	Abfragen Ihrer Voice-Mailbox.